Amplificateur mélangeur 5 zones avec message pré-enregistré 650 W

GGM PAM5650R



L'amplificateur mélangeur multizone dispose de 5 zones distinctes avec le réglage du volume, des aigus et des basses pour chacune de ces zones.

Il dispose d'une entrée microphone locale, d'une entrée de ligne auxiliaire et de deux entrées pour une connexion de microphones distants.

Il est possible d'enregistrer un signal depuis une entrée de ligne ou de diffuser via une entrée en court-circuit un message (ex : évacuation, alerte, etc.) pré-enregistré sur une mémoire intégrée à l'intérieur du produit.

Chaque zone peut être supervisée pour une détection de panne.

Ce produit intègre un lecteur MP3 sur port USB ou carte SD.

Possibilité de connecter jusqu'à 5 PAM5MIC par amplificateur.

Caractéristiques Article

- Entrée auxiliaire : RCA asymétrique
- Sortie HP : 100 V
- Entrée microphone : Oui
- Sortie mélangée : Auxiliaire RCA asymétrique
- Lecteur MP3 (USB et carte SD) : Oui
- Nombre de zones : 5
- Rackable : 3U
- Puissance totale (W) : 650
- Déclenchement d'un message pré-enregistré sur contact se : Oui
- Poids (kg) : 9

Caractéristiques ETIM 10

- Modèle : amplificateur intégré
- Indépendant : Oui
- Montage sur rack possible : Oui
- Ampli 70 V : Non
- Amplificateur 100 V : Oui
- Puissance musicale à 100 V : 650 W
- Entrées avec gestion de priorité : Oui
- Nombre d'entrées analogiques : 3
- Nombre de sorties analogiques : 1
- Nombre de sorties de haut-parleur : 5
- Nombre de prises RCA - audio : 2
- Nombre de zones de radiomessagerie supportées : 5
- Nombre d'entrées de microphone : 2
- Avec affichage : Non
- Avec VU-mètre : Oui
- Avec télécommande : Oui
- Gestion via application : Non
- Gestion via logiciel : Non
- Avec batterie de secours : Non
- Couleur : noir
- Matériau : métal
- Largeur : 484 mm
- Hauteur : 88 mm



- Profondeur : 375 mm